Gigaset SX790 ISDN

Komfortables ISDN-Schnurlostelefon mit Klangqualität in Bestform

› Für bis zu 10 ISDN-Rufnummern
› Brillante Akustik mit erstklassigem Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
› Adressbuch für 500 Einträge, für je 3 Telefonnummern, mit Datensynchronisation über PC
› 1,8" (4,6 cm) großes TFT-Farb-Display mit 65.000 Farben
› Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)

ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o Für 10 Rufnummern (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum-/Uhrzeit-Synchronisation
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei „Belegt" (kein Zweitanruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF) oder Wahl von * und #

Audio-Qualität

- o Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustik-optimierter Gehäuse-Konstruktion
- o Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Taste am Mobilteil
- o 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung an die Umgebungsbedingungen
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An- / Aus-Funktion über *-Taste
- o Headset-Anschluss: 2,5 mm Klinkenbuchse (Mono) (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - – 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - – Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 Einträge: Vorname, Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin und Bild / Melodie für Picture CLIP
- o Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Extra Großschrift einstellbar für: Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)

Anruferanzeige und -signalisierung

- o MSN-spezifische Anzeige / Signalisierung
- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Mit individueller Klingelmelodie
- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus (zeitgesteuerte Klingelabschaltung)
- o Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- o 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne einstellbar: für externe Anrufe je MSN und interne Anrufe

Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten für:
  – alle Anrufe (60 Einträge)
  – für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

Weitere Funktionen

- o Installationsassistent für die einfache ISDN-Konfiguration
- o Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- o Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit
  – einstellbarer Melodie
  – Schlummer-Funktion
- o Baby-Alarm
- o Mobilteil-Name editierbar

TFT-Farb-Display

- o 1,8“ (4,6 cm) großes, beleuchtetes, grafisches TFT-Farb-Display: 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel, 8-zeilig
- o 5 verschiedene Farbschemas einstellbar

<u>Im Standby</u>

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder

<u>Im Ruhezustand</u>

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

<u>Während des Gesprächs</u>

- o Anzeige der Gesprächsdauer oder der Gebühren (netzanbieterabhängig)

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten
- o Menüansicht einstellbar:
  – alle Funktionen (Experten-Modus)
  – oder eingeschränkt (Standard-Modus)

Tastatur

- o Hochwertige Metall-Tastatur (metal dome-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- o Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichtentaste
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung beim Senden der ersten SMS
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- o MSN-spezifische Eingangsbox
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

Bei Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche möglich (2 externe und 2 interne)
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Dreierkonferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer)
- o Individuelle Rufnummernzuordnung

PC-Anschluss

- o Verbindung zum PC per Datenkabel, mit Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)
- o Mit kostenloser Software: Gigaset QuickSync für Microsoft®
  – Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook
  – Bilder (BMP-Format) für Picture CLIP und Screensaver speicherbar
  – Melodien / Sounds (MP3) für persönliche Klingeltöne
  – Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- o Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows XP, Windows Vista sowie Microsoft.NET Framework 2.0 und Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher
- o Gigaset QuickSync für Mac in Planung

Technische Daten

Konfiguration
- o Für bis zu 10 Rufnummern (MSN)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss	ISDN-Mehrgeräteanschluss So (DSS1)
Einsatz	Haupt-Anschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP

Mobilteil
- o Reichweite:
  - – im Gebäude: bis zu 50 m
  - – im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 13 Std.
- o Stromversorgung: 2 x NiMH-Akku (AAA)
- o Ladezeit: < 7 Std.
- o Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 125 g (inkl. Akku)

Basisstation
- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 101 x 116 x 61 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 110 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang
- o 1 Basisstation Gigaset SX790 ISDN
- o 1 Mobilteil Gigaset S79H
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Steckernetzgerät
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe
- o Stahlgrau

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung
** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen